

# Брелок-передатчик Comunello

Производитель: Prime Pult



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### 1. Назначение.

Пульт 2 в 1 Comunello для ворот и шлагбаумов предназначен для замены оригинала Comunello (по умолчанию) или может использоваться как копировщик.

Пульт Comunello может:

1. Заменить оригинальный пульт Comunello KEEB4-B, Comunello Victor-4. Пульт добавляется в приёмник как оригинальный пульт. В данном режиме пульт Comunello работает как оригинальный пульт. Функции всех кнопок аналогичны. В данном режиме срабатывание автоматики будет происходить стабильно с первого нажатия. Пульт программируется в автоматику как оригинальный пульт (кнопкой в приёмник или дистанционно, если эта функция разрешена в приёмнике).
2. Сделать копию (дубликат) пульта (с пульта на пульт) с уже рабочего пульта Comunello (можно вне зоны действия приёмника) – используйте эту возможность только если штатным способом добавить новый пульт в приёмник не представляется возможным. При этом исходный пульт и пульт-дубликат будут работать «в догонялки» (к примеру, после 3-х использований одного пульта второй пульт сработает после 4-го нажатия, и так же наоборот). Таких дубликатов можно сделать неограниченное количество.

*Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!*



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 2. Технические характеристики

- Рабочая частота ..... 433.92 МГц;
- Элемент питания ..... 2 x CR2016;
- Степень защиты корпуса ..... Ip40;
- Температура окружающей среды ..... -20...+50°C;
- Габаритные размеры ..... 68×35×10 мм;
- Вес в упаковке ..... 27 г;
- Дальность действия ..... 50 - 150 м;

### 3. Настройка

#### ***Дистанционное программирование пультов в приёмник автоматики Comunello (в общем виде):***

1. На уже действующем пульте нажмите и удерживайте работающую кнопку в течение 10 сек. (автоматика при этом должна срабатывать), затем отпустите кнопку.
2. В течение следующих 10 сек. на новом пульте (который нужно добавить) нажмите 1 раз кнопку, которую нужно добавить в приёмник (на тот же канал, на котором работает кнопка действующего пульта).
3. Проверьте работоспособность нового пульта.

***Примечание:*** Дистанционное программирование пультов может быть заблокировано в приёмнике (для приёмника Comunello RCV – переключатель №2 вниз).

#### ***Программирование пультов «кнопкой» в приёмник автоматики Comunello (в общем виде):***

1. Нажмите на приёмнике Comunello кнопку программирования пультов (1 раз для добавления кнопки пульта в 1-й канал приёмника, или 2 раза для добавления кнопки пульта во 2-й канал приёмника).
2. В течение следующих 8 сек. на новом пульте (который нужно добавить) нажмите 1 раз кнопку, которую нужно добавить в приёмник.
3. Проверьте работоспособность нового пульта.

*Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!*



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ***Режим 2. Дубликат пульта Comunello (с пульта на пульт, можно вне зоны действия приёмника).***

1. Для перехода в режим одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+B+D. Световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
2. Через 1 секунду отпустите две любые кнопки, а одну оставшуюся кнопку продолжайте удерживать, при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт Comunello (или пульт 2 в 1 для Comunello в любом режиме), нажмите и удерживайте на нём любую кнопку.
3. На пульте 2 в 1 для Comunello световой индикатор загорится на ~ 2 секунды. Если индикатор не загорается - пробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной. Если световой индикатор загорелся на ~ 2 секунды - копия успешно сделана. При этом исходный пульт и пульт-дубликат будут работать «в догонялки» (к примеру, после 3-х использований одного пульта второй пульт сработает после 4-го нажатия, и так же наоборот). Используйте эту возможность только если штатным способом добавить новый пульт в приёмник не представляется возможным или если в приёмнике заполнилась память пультов.

### ***Сброс к заводским настройкам (переход из «Режима 2» в «Режим 1»):***

1. На пульте 2 в 1 для Comunello одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+B+D.
2. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Пульт 2 в 1 для Comunello перешёл в «Режим 1». Если длинной вспышки не было, а была короткая вспышка – значит пульт 2 в 1 для Comunello сейчас уже был в «Режиме 1».

*Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!*



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### **Проверка текущего режима («Режима 1» или «Режим 2»):**

1. На пульте «2 в 1 для Comunello» одновременно нажмите и удерживайте кнопки В+D.
2. Световой индикатор количеством вспышек покажет текущий режим (1 вспышка – «Режим 1», 2 вспышки – «Режим 2»).

### **4. Примечания:**

1. Копирование (создание дубликата) и сброс (переход в «Режим 1») можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта 2 в 1 для Comunello не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батарей).
2. С работающего пульта 2 в 1 для Comunello (как и с оригинального пульта Comunello) также можно сделать дубликат на другой такой же пульт 2 в 1 для Comunello, при этом количество копий не ограничено.
3. Алгоритм копирования («Режим 2») производит множественную проверку принятого сигнала, что гарантирует правильное копирование с первого раза, и такие копии не занимают ячейки памяти в приёмнике! Признаком правильного копирования – если световой индикатор в конце загорится на ~ 2 секунды.
4. Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарей).

*Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!*