

Брелок Digital 304

Производитель: Marantec



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Назначение:

Четырехканальные пульты ДУ Marantec Digital 304 (433,92 МГц) с фиксированным кодом. Брелки Digital 304 могут управлять четырьмя различными устройствами контроля доступа, способны закреплять за каждой кнопкой индивидуальный код. Благодаря этой функциональной возможности брелков Digital 304 идеально подходят для использования в частном и коллективном жилом секторе. Простота кодирования: брелки Digital 304 позволяют запоминать код методом «от передатчика к передатчику» с помощью функции самостоятельного определения кода. Таким образом, можно мгновенно получить несколько копий оригинала.

2. Особенности:

- статический код;
- четыре канала (возможность управлять четырьмя устройствами);
- копирование кода с одного пульта на другой производится посредством программатора;
- подставка под пульт для автомобиля и крепление на козырек автомобиля в комплекте;
- функция самостоятельного определения кода

3. Технические характеристики:

- Рабочая частота 433 МГц
- Количество каналов 4
- Питание CR2032
- Код Статический
- Размеры 72 мм x 39 мм x 15 мм
- Вес 21 гр.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

Брелок Digital 304

Производитель: Marantec



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. Эксплуатация:

Пульты работают на частоте 433 МГц и легко программируются друг от друга, так как используют статический (постоянный) код.

Для питания пульта Digital 304 используется батарейка 3 вольта CR2032, которую при желании легко заменить.

Каждая кнопка пульта ДУ настраивается на управление одним устройством контроля доступа (шлагбаумом, автоматикой для ворот и т.д.)

Копирование пультов ДУ Marantec Digital 304:

Передача кода с одного пульта на другой производится посредством программатора.

Пульт А - рабочий пульт, с которого необходимо скопировать код.

Пульт Б - новый пульт, который необходимо обучить.

Программатор:



Пульт А

Пульт Б



- Соедините мастер-пульт (тот, с которого нужно перенести код - Пульт А) с новым пультом (тот, на который нужно перенести код - Пульт Б) при помощи программатора.
- Нажмите и удерживайте на Пульте А ту кнопку, код с которой необходимо скопировать на Пульт Б.
- Удерживая кнопку на Пульте А, нажмите соответствующую кнопку на Пульте Б.
- Через четыре секунды индикатор на Пульте Б загорится ровным светом.
- Новый пульт запрограммирован.

Внимание! Если код переписан неверно, придется полностью повторить процедуру копирования пульта.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!