

Приемник Prime Pult Комбо-Мини v1.2 Max

Производитель: Prime Pult

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Модификация для пультов: DH, AN-Motors, NICE Flor-S, NICE Smilo, FAAC RC 433.92 МГц, Allmatic, Comunello, GSN (динамический код), Tantos (динамический код). Alutech, DEA, CAME TOP, CAME TAM, Bytec (до 1500 пультов, 2 реле, питание 12-24В)

Внешний 2-х канальный радио-приёмник Prime Pult КОМБО-МИНИ предназначен для подключения к платам управления ворот и шлагбаумов различных производителей. Приемник COMBO-MINI изготовлен в пластиковом корпусе и предназначен для монтажа внутри помещений или вне помещений во внешнем влагозащитном корпусе.

Основные характеристики приёмника КОМБО-МИНИ:

Память до 1500 пультов

В одном приёмнике одновременно поддерживаются пульты разных производителей, работающих в разных форматах (форматы допустимых пультов указаны выше)

Новые пульты добавляются только при наличии физического доступа к приёмнику (кнопкой)

Наличие функции отключения одного пульта без стирания всех пультов

Наличие функций массового добавления пультов в приёмник

Индивидуальное назначение нужной кнопки пульта на нужный канал реле

Возможность переназначения кнопки пульта на другой канал реле

Импульсное срабатывание реле на 1 секунду Рабочая частота радио-канала 433,92 МГц

Дальность приёма до 100 метров (зависит от интенсивности помех в радио-эфире)

Питание 12-24 В постоянного или переменного тока

Параметры реле: до 2А при 120В переменного тока, до 2А 24В постоянного тока

Схема подключения приёмника КОМБО-МИНИ:



СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ!

Приемник Prime Pult Комбо-Мини v1.2 Max

Производитель: Prime Pult

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Очистка памяти приёмника КОМБО-МИНИ от всех пультов:

- 1.Нажмите и удерживайте кнопку на приёмнике. Сразу после 7-го звукового сигнала отпустите кнопку.
- 2.В течение 3 секунд прозвучит частый прерывистый звуковой сигнал (очистка).
- 3.Приёмник успешно очищен.

Добавление пультов в приёмник КОМБО-МИНИ:

- 1.Нажмите и удерживайте кнопку на приёмнике. Сразу после 1-го звукового сигнала отпустите кнопку для добавления пультов для реле №1 (или сразу после 2-го звукового сигнала для добавления пультов для реле №2).
- 2.В течение 10 секунд звуковой сигнал будет подтверждать активность режима добавления пультов (по 1 сигналу для реле №1 или по 2 сигнала для реле №2). Если вместо такого сигнала прозвучал короткий тройной сигнал - это значит, что память приёмника полностью заполнена.
- 3.В течение этих 10 секунд нажмите 2 раза (по 1 секунде) на пульте кнопку, которую требуется добавить для управления выбранным каналом реле. Приёмник длинным звуковым сигналом подтвердит добавления выбранной кнопки пульта на выбранный ранее канал реле и в течение следующих 10 секунд продолжит ожидание добавления следующего пульта.
- 4.Для выхода из режима добавления пультов нажмите кнопку приёмника или подождите 10 секунд.

Примечание:

Если определенная кнопка пульта ранее уже была добавлена в приёмник КОМБО-МИНИ, и если эту же кнопку попытаться добавить на другой канал реле - она автоматически будет переназначена на последний указанный канал реле.

В рабочем режиме срабатывание реле №1 сопровождается одним длинным звуковым сигналом, срабатывание реле №2 сопровождается одним коротким и одним длинным звуковым сигналом.

Удаление одного пульта из приёмника КОМБО-МИНИ:

- 1.Нажмите и удерживайте кнопку на приёмнике. Сразу после 3-го звукового сигнала отпустите кнопку.
- 2.В течение 10 секунд звуковой сигнал будет подтверждать активность режима отключения пульта (по 3 сигнала).
- 3.Нажмите любую (желательно рабочую) кнопку на ранее добавленном пульте.
- 4.Приёмник длинным звуковым сигналом подтвердит отключение пульта и выйдет из данного режима.

Отключение/включение звукового сигнала при срабатывании реле:

- 1.Нажмите и удерживайте кнопку на приёмнике. Сразу после 4-го звукового сигнала отпустите кнопку.
- 2.Если прозвучит короткий звуковой сигнал - звук выключен, если длинный (1 сек) - звук включен.

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ!